

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA



INSTRUKCJA OBSŁUGI

ver. 2.00.02

W instrukcji, jeżeli szerszy opis (uzupełnienie) znajduje się w innym miejscu, wprowadzono symbole:



→ objaśnienie dalej



← objaśnienie uprzednio



Uwaga (znak umieszczony na marginesie)

Centrala Platan Prima mini[®]

jest produktem firmy: PLATAN[®] Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2

tel. +48 58 555 88 00, fax +48 58 555 88 01

e-mail: platan@platan.pl, www.platan.pl

konsultacje techniczne i serwis tel. +48 58 555 88 88

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Sopot, 12.08.2010

Spis treści

Wstęp.....	5
1 Programowanie centrali.....	6
1.1. Wykaz sygnałów akustycznych w centrali.....	6
2 Dostęp do usług centrali.....	8
3 Uzyskiwanie połączeń.....	9
3.1. Połączenia wewnętrzne.....	9
3.1.1 Realizacja połączenia wewnętrznego.....	9
3.2. Połączenia zewnętrzne.....	9
4 Usługi realizowane przez centralę	11
4.1. Usługi związane z połączeniami przychodzącymi.....	11
4.1.1 Linie miejskie analogowe.....	11
4.1.2 Przekazywanie rozmowy.....	12
4.1.3 Połączenia zwrotne (konsultacje).....	13
4.1.4 Przekazanie rozmowy miejskiej zajętemu abonentowi wewnętrznemu.....	14
4.1.5 HOLD – zawieszenie rozmowy miejskiej.....	15
4.1.6 Przekazywanie połączenia na inną linię miejską.....	15
4.1.7 Przejmowanie połączeń i oddzwanianie.....	16
4.1.8 Przejmowanie połączeń miejskich.....	17
4.1.9 Bezwarunkowe przeniesienie dzwonienia na inny aparat wewnętrzny lub miejski (jestem tam).....	17
4.1.10 Bezwarunkowe przeniesienie dzwonienia na wskazany aparat wewnętrzny (jestem tu).....	18
4.1.11 Przeniesienie dzwonienia na inny aparat wewnętrzny lub miejski, gdy mój numer jest zajęty.....	19
4.1.12 Przeniesienie dzwonienia na inny aparat wewnętrzny lub miejski, gdy mój aparat nie odbiera.....	20
4.1.13 Logowanie i wylogowanie z Grupy Wspólnego Wywołania.....	22
4.2. Usługi związane z połączeniami wychodzącymi.....	23
4.2.1 Bezpośredni dostęp do numerów alarmowych.....	23
4.2.2 Połączenia zewnętrzne przez wybrane linie miejskie.....	23
4.2.3 Wybór najtańszego połączenia - usługa LCR.....	24
4.2.4 Rezerwowanie połączenia z linią miejską.....	25
4.2.5 Rezerwowanie połączenia z zajętem abonentem wewnętrznym.....	25
4.2.6 Wywołanie grupowe.....	26
4.2.7 Powtórzenie ostatnio wybranego numeru miejskiego.....	27
4.2.8 Zamówienie połączenia z ostatnio wybranym numerem miejskim.....	27
4.2.9 Zamówienie połączenia z dowolnym numerem miejskim.....	28
4.2.10 Zamówienie połączenia z dowolnym numerem miejskim o wybranej godzinie.....	29
4.2.11 Korzystanie z banków numerów skróconych.....	30
4.2.12 FLASH analogowy na liniach miejskich.....	31
4.3. Dodatkowe funkcje centrali dostępne z telefonu.....	31
4.3.1 Budzenie (przypomnienie).....	31
4.3.2 Ręczna zmiana trybów pracy centrali.....	33
4.3.3 Usługa NIE PRZESZKADZAĆ.....	34
4.4. Programowanie funkcji centrali z telefonu.....	35
4.4.1 Kod dostępu do programowania centrali z telefonu.....	36
4.4.2 Nagranie zapowiedzi słownej.....	36
4.4.3 Sprawdzenie zapowiedzi słownej nagranej przez użytkownika.....	37
4.4.4 Ustawienie daty i godziny.....	38
4.4.5 Kasowanie aktywnych rezerwacji.....	38
5 Skrócony wykaz funkcji centrali.....	40
6 Słowniczek:.....	43

Wstęp

Miło nam, że wybrali Państwo oferowany przez nas produkt. Centrala Platan PRIMA mini jest urządzeniem charakteryzującym się łatwością użytkowania. Zastosowane w niej najnowsze rozwiązania technologiczne w powiązaniu z wieloletnim doświadczeniem naszej firmy w projektowaniu systemów telekomunikacyjnych przekładają się na wyjątkową użyteczność centrali.

Centrala Platan PRIMA mini przeznaczona jest do pracy w małych przedsiębiorstwach, zakładach usługowych, pensjonatach, szkołach i urzędach - czyli wszędzie tam, gdzie z kilku linii telefonicznych tradycyjnych korzysta kilku (maksymalnie 10) *użytkowników*.

Aby zapewnić prawidłową obsługę centrali zapoznaj się dokładnie z niniejszą Instrukcją. Zachowaj ją na przyszłość.

Dokumentacja do centrali PRIMA mini znajduje się na dołączonej płycie

CD

a ich organizacja jest następująca:

Część I – Budowa i instalacja centrali opisująca:

- ważne cechy centrali;
- budowę i procedurę instalacji centrali;

Część II – Instrukcja obsługi centrali opisująca:

- funkcje i usługi realizowane przez centralę, z podziałem na połączenia przychodzące i wychodzące;
- programowanie niektórych funkcji centrali z aparatu telefonicznego;

Na końcu instrukcji umieszczony jest wykaz większości funkcji centrali w wersji skróconej.

Wraz z centralą na płycie CD dołączany jest zestaw instrukcji do centrali w formacie **pdf**. Prosimy również odwiedzać naszą stronę internetową www.platan.pl, na której można uzyskać informację o nowościach i zmianach w naszych produktach.

1 Programowanie centrali

Konfigurację centrali przeprowadza osoba uprawniona przy pomocy przeglądarki internetowej i dowolnego komputera posiadającego dostęp do centrali poprzez:

- bezpośrednie połączenie gniazda LAN komputera z gniazdem Ethernet centrali
- Wpięcie komputera i centrali do wspólnej sieci LAN
- Dostęp zdalny – gdy administrator sieci LAN udostępni takie połączenie

Część funkcji centrali można programować z aparatu telefonicznego wchodząc w dedykowany do tego **Tryb programowania**.

1.1. Wykaz sygnałów akustycznych w centrali

W trakcie użytkowania centrali mogą występować następujące sygnały akustyczne:

- Sygnały informacyjne z centrali, które można usłyszeć w słuchawce telefonu podczas korzystania z usług centrali PRIMA mini to:
 - sygnał zgłoszenia centrali - sygnał ciągły po podniesieniu telefonu informujący o gotowości centrali do obsługi użytkownika;



- II sygnał zgłoszenia centrali - (podwójny beep przed sygnałem ciągłym), informuje o aktywnym przeniesieniu dzwonka oraz aktywnej funkcji „nie przeszkadzać”;



- sygnał zajętości - okresowy sygnał przerywany informujący o zajętości linii lub abonenta, do którego dzwonimy;



- sygnał nieosiągalności - okresowy sygnał przerywany informujący o braku możliwości zrealizowania danego połączenia np. z powodu przekroczenia przyznanych uprawnień;



- sygnał potwierdzenia (kontynuacji) - okresowy sygnał przerywany informujący o przyjęciu do realizacji zamówionego zlecenia;



- sygnał w trybie przekazywania
- zwrotny sygnał wywołania - okresowy sygnał przerywany w rytm dzwonienia telefonu u abonenta docelowego w momencie oczekiwania na połączenie;



■ Sygnały wywołania z centrali – są to sygnały dzwonek aparatów telefonicznych. Dźwięk dzwonka zależy od rodzaju wywołania. Poniżej przedstawiono ustawienia dzwonek:

- dzwonek grupowy - okresowy sygnał przerywany informujący o połączeniu do Grupy Wspólnego Wywołania:
 - 0,5d / 0,5p
- dzwonek z linii wewnętrznej - okresowy sygnał przerywany informujący o połączeniu przychodzącym z linii wewnętrznej:
 - 0,25d / 0,25p / 0,75d / 3,75p
- dzwonek z linii miejskiej - okresowy sygnał przerywany informujący o przychodzącym połączeniu z linii miejskiej
- dzwonek z DISA - okresowy sygnał przerywany informujący o przychodzącym połączeniu z linii miejskiej pracującej w trybie DISA.
 - 0,75d / 0,25p / 0,25d / 3,75p

np. 0,25d - oznacza 0,25 sekundy sygnału **d**zwonka
 0,5p - oznacza 0,5 sekundy **p**rzerwy dzwonka



Aparaty DECT i analogowe z wbudowanym własnymi melodiami - mogą nie realizować sygnałów dzwonek opisanych wyżej.

2 Dostęp do usług centrali

W centrali został wprowadzony **znak dostępu do funkcji „*”**, który należy wcisnąć przed kombinacją cyfr wywołującą konkretną funkcję centrali. Wprowadzenie znaku dostępu do funkcji rozszerza zakres numeracji i eliminuje konflikt kodów funkcji centrali z jej planem numeracyjnym.

Powyższe ustawienia **nie dotyczą** funkcji realizowanych po naciśnięciu przycisku **Flash**, takich jak np.: **przekazywanie rozmów wewnętrznych, zewnętrznych**, usługa **Hold** itp. Wybieranie numerów wewnętrznych i miejskich (przez „0”) również nie wymaga użycia znaku specjalnego.

3 Uzyskiwanie połączeń

3.1. Połączenia wewnętrzne

Połączenia wewnętrzne to połączenia między abonentami (użytkownikami) podłączonymi do centrali telefonicznej. Połączeniami wewnętrznymi są również połączenia z bramofonem.

3.1.1 Realizacja połączenia wewnętrznego



Podnieś słuchawkę.
Otrzymasz sygnał zgłoszenia centrali.



Wybierz numer abonenta wewnętrznego, GWW lub bramofonu.
Zakres numeracji wewnętrznej ustala instalator z zakresu **1 – 9899**, z wyłączeniem numerów alarmowych, poczty głosowej.

Gdy otrzymasz sygnał zwrotny wywołania, po zgłoszeniu abonenta zostanie zestawione połączenie.

Gdy otrzymasz sygnał zajętości abonenta spróbuj za chwilę jeszcze raz lub zamów połączenie (Rezerwowanie połączenia z zajęтым abonentem wewnętrznym).

Jeżeli w trakcie rozmowy usłyszysz w słuchawce telefonu (na tle rozmowy) sygnał oferowania (w formie delikatnego pikania) oznacza to, że rozmowa miejska (lub wywołanie GWW) oczekuje na realizację. Po zakończeniu prowadzonej rozmowy i odłożeniu słuchawki lub zawieszeniu prowadzonej rozmowy (HOLD) i odłożeniu słuchawki - usłyszysz dzwonek - centrala łączy Cię z oczekującym abonentem.

3.2. Połączenia zewnętrzne

Połączenia zewnętrzne - to połączenia między abonentem wewnętrznym (użytkownikiem centrali) - a abonentem zewnętrznym (miejskim).

Połączenia wychodzące realizowane są tylko przez abonentów do tego uprawnionych (uprawnienia dla każdego użytkownika centrali nadaje instalator centrali lub osoba serwisująca centralę w Prima Web Konfiguratorze).

Podstawowym dostępem do linii miejskich (czyli **wyjściem na miasto**) jest naciśnięcie cyfry **0**. Instalator definiuje w Prima Web Konfiguratorze, które linie miejskie są dostępne dla abonenta po wciśnięciu 0.

Jeśli chcesz zrealizować połączenie zewnętrzne, to:

Podnieś słuchawkę.
Otrzymasz sygnał zgłoszenia centrali.



Wybierz



Otrzymasz:

- sygnał zgłoszenia centrali miejskiej
- sygnał nieosiągalności gdy twój aparat nie ma uprawnień do wykonywania połączeń wychodzących.



Wybierz numer abonenta zewnętrznego.

W przypadku zajętego numeru miejskiego, można zamówić połączenie z tym numerem miejskim (Zamówienie połączenia z numerem miejskim - funkcje: *92, *94, *95).

Nie jest możliwe zaprogramowanie z telefonu bezpośredniego dostępu do linii miejskiej (tj. bez wybierania „0”), natomiast możliwe jest to z poziomu *Prima Web Konfiguratora* - tzw *Gorąca linia*.

Alternatywnym dostępem do linii miejskich jest wyjście konkretną linią miejską kodem ***80 xxx**.

Jeśli chcesz zrealizować połączenie zewnętrzne konkretną linią miejską, to:

Podnieś słuchawkę.
Otrzymasz sygnał zgłoszenia centrali.



Wybierz



XXX

gdzie xxx – nr linii miejskiej:

- 001 – 002 linie miejskie analogowe

Otrzymasz:

- sygnał zgłoszenia centrali miejskiej
- sygnał nieosiągalności gdy twój aparat nie ma uprawnień do wykonywania połączeń wychodzących.



Wybierz numer abonenta zewnętrznego.

4 Usługi realizowane przez centralę

4.1. Usługi związane z połączeniami przychodzącymi

4.1.1 Linie miejskie analogowe

Centrala może pracować z 3 schematami obsługi połączeń przychodzących z linii miejskich. Instalator musi odpowiednio skonfigurować opisane niżej tryby w Prima Web Konfiguratorze.

TRYB **Brak** (zapowiedzi)

Centrala pracująca w trybie **Brak** zestawia połączenie przychodzące z analogowej linii miejskiej ze zdefiniowanymi wewnętrznymi numerami telefonicznymi (od 1 do 10 numerów wewnętrznych). Wskazani abonenci mogą być podzieleni na 2 podgrupy: **Abonenci główni** - dzwonek kierowany w pierwszej kolejności oraz **Abonenci rezerwowi** – dzwonek kierowany w drugiej kolejności po czasie zwłoki ustawionym przez instalatora w Prima Web Konfiguratorze.

Tryb ten ustawia się w Prima Web Konfiguratorze poprzez odznaczenie opcji DISA i wybranie zapowiedzi brak.

Jeśli abonent miejski dzwoni do abonenta centrali, która pracuje w trybie **Brak**, to:



Wybiera numer miejski centrali.

Usłyszy sygnał zwrotny centrali (wolny, zajęty).



Centrala zestawia połączenie ze zdefiniowanymi dla tego trybu abonentami w Prima Web Konfiguratorze wewnętrznymi.

TRYB **Zapowiedź powitalna**

W trybie **Zapowiedź powitalna** centrala zgłasza się nagraniem przez użytkownika zapowiedzi słowną lub melodią w czasie zestawiania połączenia ze zdefiniowanymi wewnętrznymi numerami telefonicznymi (od 1 do 10 numerów wewnętrznych).

Tryb ten w Prima Web Konfiguratorze ustawia się poprzez wybranie jednej z zapowiedzi słownych i nie zaznaczenie opcji DISA.

Jeśli abonent miejski dzwoni do abonenta centrali, która pracuje w trybie **Zapowiedź powitalna**, to:



Wybiera numer miejski centrali. Słyszy melodię lub zapowiedź słowną centrali, np. „Tu firma Proszę czekać na zgłoszenie operatora...”



Centrala zestawia połączenie z abonentami wewnętrznymi według zadeklarowanej w Prima Web Konfiguratorze kolejności.

TRYB: DISA

W trybie DISA (ang. Direct Inward System Access) abonent dzwoniący z miasta po wybraniu numeru centrali słyszy zapowiedź słowną, w czasie której może wybrać tonowo numer wewnętrzny abonenta centrali. Czas przeznaczony na wybranie numeru abonenta wewnętrznego *czas DISA* jest określony i ustawia się go w Prima Web Konfiguratorze .

Aby móc skorzystać z funkcji DISA abonent dzwoniący z zewnątrz musi używać aparatu telefonicznego z wybieraniem tonowym (DTMF).

Jeśli abonent miejski dzwoni do abonenta centrali, która pracuje w trybie DISA, to:



Wybiera numer miejski centrali.



Usłyszysz zapowiedź słowną centrali
np. „Tu firma Proszę wybrać tonowo numer wewnętrzny”



Wybiera numer abonenta wewnętrznego lub inny numer zgodnie z zapowiedzią słowną.



Centrala zestawia połączenie z wybranym abonentem wewnętrznym lub GWW

Po upływie czasu DISA, gdy abonent miejski nie wybrał numeru wewnętrznego, centrala połączy z wybranymi **Abonentami głównymi** a po czasie zwłoki z **Abonentami rezerwowymi**.

4.1.2 Przekazywanie rozmowy

Podczas rozmowy – gdy dzwoniący abonent chciałby porozmawiać z innym abonentem wewnętrznym, możesz przekazać to połączenie bez rozłączania.

Jeśli chcesz przekazać rozmowę innemu abonentowi wewnętrznemu:

PRZEKAZYWANIE Z OFEROWANIEM



Nie odkładaj słuchawki! Wciśnij
Usłyszysz sygnał kontynuacji.





Wybierz numer abonenta, któremu chcesz przekazać rozmowę. Abonent dzwoniący słyszy melodię.



Poczekaj na zgłoszenie się abonenta, przekaz mu informację o połączeniu.



Odłóż słuchawkę.

Połączenie oferowane przejmuje drugi abonent wewnętrzny.

PRZEKAZYWANIE BEZ OFEROWANIA



Odłóż słuchawkę zanim zgłosi się abonent do którego przekazujemy połączenie.

Abonent wewnętrzny po podniesieniu słuchawki uzyska dostęp do przekazanego połączenia miejskiego. Gdy abonent wewnętrzny nie odbierze wywołania, przekazana rozmowa wróci do abonenta przekazującego.



Jeżeli abonent, do którego przekazywana jest rozmowa, jest zajęty, wówczas abonent przekazujący może w każdej chwili powrócić do rozmowy (pod warunkiem, że nie odłożył słuchawki) naciskając



4.1.3 Połączenia zwrotne (konsultacje)

W trakcie rozmowy z abonentem miejskim można skontaktować się z innym abonentem wewnętrznym bez rozłączania rozmowy miejskiej.



Rozmawiasz z abonentem zewnętrznym.

Jeśli chcesz się skontaktować w tym czasie z abonentem wewnętrznym, to:



Nie odkładaj słuchawki!!! Naciśnij **FLASH** lub krótko widelki telefonu.



Wybierz numer abonenta wewnętrznego.



Otrzymujesz sygnał zwrotny wywołania.

Poczekaj na zgłoszenie się abonenta wewnętrznego.



Abonent zewnętrzny oczekuje na zakończenie Twojej rozmowy.
W jego słuchawce brzmi komunikat „*Proszę czekać będzie rozmowa*”



Abonent wewnętrzny zgłosił się. Prowadzisz rozmowę.



Po skończeniu rozmowy z abonentem wewnętrznym i odłożeniu przez niego słuchawki ponownie zostaje zestawione połączenie z oczekującym abonentem zewnętrznym.



W każdej chwili możesz powrócić do zawieszonej rozmowy miejskiej, wciskając



4.1.4 Przekazanie rozmowy miejskiej zajętemu abonentowi wewnętrznemu

Jeśli w czasie przekazywania połączenia miejskiego abonentowi wewnętrznemu stwierdzisz, że jest on zajęty - możesz ustawić połączenie miejskie w tryb oczekiwania na zakończenie tej rozmowy. Centrala będzie informowała abonenta wewnętrznego sygnałem ostrzegawczym na tle prowadzonej rozmowy o oczekującym połączeniu miejskim.

Jeśli chcesz przekazać połączenie miejskie abonentowi wewnętrznemu zajętemu inną rozmową a abonent miejski chce czekać:



Naciśnij **FLASH**.
Wybierz numer abonenta wewnętrznego.



Po usłyszeniu sygnału zajętości odłóż słuchawkę.



Połączenie miejskie oczekuje na zakończenie prowadzonej rozmowy przez abonenta wewnętrznego. Rozmawiający abonent wewnętrzny słyszy sygnał ostrzegawczy informujący o oczekującym połączeniu (*cykliczne, delikatne pikanie*).



Po zakończeniu rozmowy przez abonenta wewnętrznego i odłożeniu przez niego słuchawki - centrala połączy go z oczekującym abonentem miejskim.

Czas oczekiwania na zakończenie prowadzonej rozmowy wynosi 60 sek. Jeżeli upłynie czas oczekiwania i nie dojdzie do rozmowy, wówczas połączenie miejskie powróci do abonenta przekazującego.

4.1.5 HOLD – zawieszenie rozmowy miejskiej

Jeśli rozmawiasz z abonentem miejskim możesz na pewien czas zawiesić to połączenie (na przykład w celu odebrania wywołania z innej linii miejskiej lub przeprowadzenia konsultacji z innym abonentem wewnętrznym) - a następnie powrócić do zawieszonego połączenia i kontynuować rozmowę.

Jeśli chcesz w czasie rozmowy z abonentem miejskim na chwilę zawiesić prowadzoną rozmowę, to:



Naciśnij przycisk **FLASH** lub krótko widełki telefonu.

Otrzymasz sygnał kontynuacji.



Wybierz SWÓJ numer wewnętrzny telefonu - „TEL”.



Odłóż słuchawkę.



Rozmowa została zawieszona na czas 60 sek.

Zawieszony abonent słyszy w słuchawce melodię lub zapowiedź słowną.



Zawieszoną rozmowę można pobrać z powrotem przed upływem limitu czasu podnosząc swój telefon i wybierając ponownie swój numer wewnętrzny telefonu **TEL**.

Jeśli rozmowy nie pobrano przed upływem ustalonego czasu, centrala odwiesi ją automatycznie wywołując dzwonkiem linii miejskiej abonenta wewnętrznego, który z tej usługi skorzystał.

Funkcja **HOLD** umożliwia abonentowi zawieszenie tylko jednej w danej chwili, prowadzonej rozmowy z abonentem miejskim.

4.1.6 Przekazywanie połączenia na inną linię miejską

Jeśli rozmawiasz z abonentem miejskim i jesteś abonentem „uprzywilejowanym” (zaznaczona opcja w *Prima Web Konfiguratorze*) to możesz przekazać tę rozmowę na inną linię miejską np. na telefon komórkowy pracownika przebywającego poza siedzibą firmy.

Jeśli rozmawiasz z abonentem miejskim i chcesz przełączyć tę rozmowę na inną linię miejską (*na koszt swojej centrali*), to:



Naciśnij **FLASH**.

Otrzymasz sygnał kontynuacji.



Wybierz inną linię miejską, wybierając '0' a następnie wybierz numer abonenta miejskiego, któremu chcesz przekazać zawieszone połączenie miejskie



Poczekaj na połączenie jeżeli chcesz zaanonsować rozmowę lub/i odłóż słuchawkę

Rozmówcy mogą przedłużyć deklarowany czas połączenia. Po usłyszeniu sygnału ostrzegawczego (*trzy krótkie sygnały*) o kończącym się czasie połączenia jeden z nich musi nacisnąć (*) w swoim telefonie.

W przeciwnym razie 10 sekund po sygnale ostrzegawczym nastąpi rozłączenie zestawionego połączenia.

4.1.7 Przejmowanie połączeń i oddzwanianie

Słyszysz dzwonek telefonu współpracownika na konsoli programu Platan CTI. Jeśli chcesz przejąć to wywołanie na swój aparat telefoniczny, to:



Podnieś słuchawkę swojego aparatu telefonicznego.



Wybierz *** 7 1** TEL, (gdzie TEL - numer abonenta wewnętrznego, którego wywołanie przejmujesz).



Przejąłeś rozmowę, która była kierowana do innego abonenta wewnętrznego.



W opisany wyżej sposób możesz przechwytywać zarówno dzwonienie z miasta jak i połączenia wewnętrzne pod warunkiem, że znasz numer dzwoniącego aparatu.

ODDZWANIANIE

Gdy nie zostało odebrane wywołanie wewnętrzne wówczas możemy oddzwonić na ten numer wewnętrzny (ostatnio nas wywołujący):




Wybierz *** 7 1** TEL, (gdzie TEL - TWÓJ numer wewnętrzny).

4.1.8 Przejmowanie połączeń miejskich

Słyszysz dzwonek telefonu współpracownika. Jeśli nie znasz numeru tego aparatu a sygnał dzwonka informuje, że jest to wywołanie z miasta możesz przejąć to wywołanie na swój aparat telefoniczny, to:



Podnieś słuchawkę swojego aparatu telefonicznego.



Wybierz

*** 7 1 0**



Przejąłeś rozmowę miejską, która była kierowana do innego abonenta wewnętrznego.



W przypadku, gdy jednocześnie dzwonią 2 linie miejskie, to korzystając z tej funkcji przejmiesz dzwonienie z linii miejskiej, która zaczęła pierwsza dzwonić.


4.1.9 Bezwarunkowe przeniesienie dzwonienia na inny aparat wewnętrzny lub miejski (*jestem tam*)

Funkcja umożliwia przeniesienie każdego wywołania kierowanego do Twojego aparatu telefonicznego na aparat telefoniczny innego abonenta wewnętrznego, miejskiego lub na numer poczty głosowej (*jeśli jest aktywna*).

W tym celu:



Podnieś słuchawkę swojego aparatu telefonicznego.



Wybierz

*** 7 3 4 TEL**

Usłyszysz sygnał potwierdzenia.

gdzie TEL - numer aparatu telefonicznego, na który ma być przeniesione dzwonienie kierowane do Twojego aparatu telefonicznego. Numer miejski należy poprzedzić cyfrą 0, np. 00585558800

Jeśli chcesz odwołać (skasować) funkcję bezwarunkowego przeniesienia dzwonienia, to:



Podnieś słuchawkę swojego aparatu telefonicznego.



Wybierz *** 7 3 4**

Usłyszysz sygnał potwierdzenia.



Odłóż słuchawkę.



Korzystanie z przeniesienia wywołań na numer miejski wiąże się z taryfikowaniem każdej rozmowy jak inne wychodzące połączenia miejskie.



Gdy wywołamy GWW, w której jest abonent z przeniesieniem wywołania na numer miejski - wówczas centrala zrealizuje tylko przeniesienie. Pozostali abonenci z GWW nie zostaną wywołani.

4.1.10 Bezwarunkowe przeniesienie dzwonienia na wskazany aparat wewnętrzny (*jestem tu*)

Funkcja umożliwia przeniesienie każdego wywołania na Twój numer wewnętrzny - na wskazany (*z miejsca gdzie aktualnie przebywasz*) aparat telefoniczny (*dzwoń tu*). W ten sposób „logując się” w centrali, wskazujesz, gdzie centrala ma kierować wywołania.

Jeśli chcesz rozmowy kierowane na Twój numer wewnętrzny przenieść na telefon wskazany przez Ciebie to:



Podnieś słuchawkę wybranego aparatu telefonicznego, na który chcesz przekierować wywołania.



Wybierz *** 7 3 5**

Usłyszysz sygnał potwierdzenia.
gdzie TEL - Twój wewnętrzny numer telefonu.



Odłóż słuchawkę.

Centrala będzie przenosiła dzwonienie na aparat, z którego wysłałeś komendę.

Jeśli chcesz skasować (odwołać) przeniesienia, to:

Podnieś słuchawkę swojego aparatu telefonicznego.



Wybierz



Usłyszysz sygnał potwierdzenia.



Odlóż słuchawkę.

Centrala anuluje wszystkie przeniesienia bezwarunkowe Twojego aparatu telefonicznego.



Kolejne wywołanie tej funkcji (z innego aparatu telefonicznego) odwołuje poprzednie takie przeniesienie.

4.1.11 Przeniesienie dzwonienia na inny aparat wewnętrzny lub miejski, gdy mój numer jest zajęty

Funkcja umożliwia przeniesienie dzwonienia kierowanego do Twojego aparatu telefonicznego na wskazany numer w przypadku, gdy Twój numer wewnętrzny jest zajęty.

Jeśli chcesz rozmowy kierowane na Twój numer wewnętrzny, podczas gdy jest zajęty, przenieść na wybrany przez Ciebie numer telefonu to:



Podnieś słuchawkę swojego aparatu telefonicznego.



Wybierz



Usłyszysz sygnał potwierdzenia.

gdzie TEL - numer telefonu, na który przenosisz wywołania. Numer miejski musi być poprzedzony cyfrą 0, np. 00585558800




Odlóż słuchawkę.

Gdy jesteś zajęty centrala będzie przenosiła wywołania na numer, który wskazałeś (np. wewnętrzny, miejski, poczty głosowej).

Jeśli chcesz skasować (odwołać) przeniesienie **gdy zajęty**, to:



Podnieś słuchawkę swojego aparatu telefonicznego.



Wybierz

*** 7 3 6**

Usłyszysz sygnał potwierdzenia.



Odlóż słuchawkę.

Centrala anuluje przeniesienie „gdy zajęty” Twojego aparatu telefonicznego.



Korzystanie z przeniesienia wywołań na numer miejski wiąże się z taryfikowaniem każdej rozmowy jak inne wychodzące połączenia miejskie.

Gdy wywołamy GWW, w której jest zajęty abonent z włączoną funkcją „przeniesienie wywołania na numer miejski, gdy zajęty” - wówczas ten abonent będzie miał sygnał oferowania a pozostali abonenci z GWW zostaną wywołani.


4.1.12 Przeniesienie dzwonienia na inny aparat wewnętrzny lub miejski, gdy mój aparat nie odbiera

Funkcja umożliwia przeniesienie dzwonienia kierowanego do Twojego aparatu telefonicznego na wskazany numer w przypadku, gdy Twój aparat nie odbiera wywołania.

Jeśli chcesz rozmowy kierowane na Twój numer wewnętrzny, nieodbierane przez czas 20s, przenieść na telefon wybrany przez Ciebie to:



Podnieś słuchawkę swojego aparatu telefonicznego.



Wybierz

*** 7 3 7**

TEL,

Usłyszysz sygnał potwierdzenia.

gdzie TEL - numer telefonu, na który przenosisz wywołania. Numer miejski musi być poprzedzony cyfrą 0, np. 00585558800



Odlóż słuchawkę.

Gdy przez 20s nie będzie odebrane wywołanie kierowane na Twój aparat to centrala przeniesie wywołanie na numer, który wskazałeś (np. wewnętrzny, miejski).

Jeśli chcesz rozmowy kierowane na Twój numer wewnętrzny, nieodbierane przez czas tt, przenieść na telefon wybrany przez Ciebie to:



Podnieś słuchawkę swojego aparatu telefonicznego.



Wybierz ***** **7** **3** **7** TEL **#** tt,

Usłyszysz sygnał potwierdzenia.

(gdzie TEL - numer telefonu, na który przenosisz wywołania
tt - czas [sek.] po którym ma nastąpić przeniesienie).



Odlóż słuchawkę.

Gdy przez czas tt nie będzie odebrane wywołanie kierowane na Twój aparat to centrala przeniesie wywołanie na wskazany numer.

Czas tt może być z przedziału od 5s do 80s z interwałem 5s. Centrala zaokrągla wpisany na klawiaturze telefonu czas „w górę”, tzn. gdy wybierzemy na klawiaturze czas 31s, to centrala będzie przenosiła dzwonienie po 35s. Jeśli chcemy wybrać opóźnienie 5 sekund, na klawiaturze wybieramy 05.

Jeśli chcesz skasować (odwołać) przeniesienie „gdy nie odbiera”, to:



Podnieś słuchawkę swojego aparatu telefonicznego.



Wybierz ***** **7** **3** **7**
Usłyszysz sygnał potwierdzenia.



Odlóż słuchawkę.

Centrala anuluje przeniesienie „gdy nie odbiera”.

Korzystanie z przeniesienia wywołań na numer miejski wiąże się z taryfikowaniem każdej rozmowy jak inne wychodzące połączenia miejskie.

Gdy wywołamy GWW, w której jest abonent z włączoną funkcją „przeniesienie wywołania na numer miejski, gdy nie odbiera” - wówczas wywołanie abonenta działa tak, jakby nie było włączonej funkcji przeniesienia.

4.1.13 Logowanie i wylogowanie z Grupy Wspólnego Wywołania

Centrala oferuje możliwość wylogowania z GWW abonenta wewnętrznego, który do danej Grupy należy (patrz: Wywołanie Grupowe). Gdy abonent opuszcza stanowisko pracy, może skorzystać z tej funkcji aby centrala nie kierowała do niego rozmów przychodzących.

Aby wylogować się z GWW:



Podnieś słuchawkę swojego aparatu telefonicznego.



Wybierz *** 7 3 0** XX **0**
gdzie XX oznacza numer Grupy, np. GWW1 - 01, GWW2 - 02



Odlóż słuchawkę.

Zostałeś wylogowany z GWW. Centrala nie będzie kierowała do Ciebie połączeń przychodzących na tę Grupę.

Jeżeli abonent centrali wylogował się opuszczając stanowisko pracy, po przyjściu może się powtórnie zalogować do GWW a centrala będzie od tej chwili zestawiała z nim połączenia przychodzące.

Aby zalogować się do GWW:



Podnieś słuchawkę swojego aparatu telefonicznego.



Wybierz *** 7 3 0** XX **1**

gdzie XX oznacza numer Grupy, np. GWW2 - 02



Odlóż słuchawkę.

Zostałeś zalogowany do GWW. Centrala będzie od tej pory kierowała do Ciebie połączenia przychodzące na tę Grupę.

Numer GWW, do której należysz powinien przekazać Instalator lub obsługa serwisowa centrali. Należy zwrócić uwagę, aby nie pomylić numeru GWW z numerem wywołania tej GWW.

4.2. Usługi związane z połączeniami wychodzącymi

W Prima Web Konfiguratorze można do większości funkcji związanych z połączeniami wychodzącymi nadać abonentom indywidualne uprawnienia (np. ograniczyć dostęp do linii miejskich dla połączeń wychodzących). Opis tych funkcji stanowi treść dalszej części tej *Instrukcji*.

4.2.1 Bezpośredni dostęp do numerów alarmowych

Jeśli chcesz połączyć się z Policją, Pogotowiem Ratunkowym lub Strażą Pożarną możesz zrobić to z każdego aparatu podłączonego do centrali (również z telefonów zablokowanych lub/i z brakiem dostępu do linii miejskich) bez konieczności wybierania wiązki linii miejskiej, np. „0”. W przypadku używania funkcji LCR w centrali, numery alarmowe należy tak skonfigurować w Tablicy LCR, aby wychodziły przez konkretnego operatora telekomunikacyjnego.

Jeśli będziesz musiał skorzystać z tej funkcji, to:




Podnieś słuchawkę.

Usłyszysz sygnał zgłoszenia centrali telefonicznej.

Wybierz:

- połączenie z **Policją**
- połączenie ze **Strażą Pożarną**
- połączenie z **Pogotowiem Ratunkowym**
- lub wybierz



4.2.2 Połączenia zewnętrzne przez wybrane linie miejskie

W centrali dla każdego abonenta można zdefiniować kilka dostępów do linii miejskich w ruchu wychodzącym.

- Dostęp do linii **0** linie miejskie dostępne po wybraniu „0”;
- Dostęp do linii 80xxx linie miejskie dostępne po wybraniu „*80xxx” (wybór konkretnej linii miejskiej);

Centrala może realizować automatycznie połączenia miejskie z uwzględnieniem kryterium najniższego kosztu zestawianego połączenia (usługa LCR). Wówczas

centrala automatycznie (zgodnie z ustawieniami **Tablicy LCR**) wybiera linię miejską (operatora) do realizacji połączenia.

Dostęp do linii **80xxx** umożliwia wskazanie konkretnej linii miejskiej. Wybór linii miejskiej dokonuje się wybierając na klawiaturze aparatu telefonicznego *80XXX, gdzie XXX jest trzycyfrowym numerem linii miejskiej. Na przykład wybierając numer *80002 wyjdiesz przez trzecią linię miejską LM2.

4.2.3 Wybór najtańszego połączenia - usługa LCR

Usługa LCR (*ang. Least Cost Routing*) polega na automatycznej analizie numeru wybieranego przez abonenta w celu skierowania połączenia przez takie linie miejskie, które zapewnią najtańsze połączenie. W trakcie realizacji usługi może nastąpić zmiana części początkowej (prefiksu) numeru lub całego numeru – na inny, określony w konfiguracji **Tablicy tanich połączeń (LCR)**. Następnie wybierana jest odpowiednia linia przez którą zostanie zestawione połączenie (o ile abonent ma uprawnienia do korzystania ze wskazanej linii miejskiej). Efektywność usługi LCR zależy od konfiguracji **Tablicy LCR** oraz od konfiguracji uprawnień abonentów wykonanych przez instalatora.



LCR jest pośrednikiem w procesach między centralą a centralą miejską tylko „po wyjściu na miasto przez 0”.

Tablica LCR jest analizowana po wybraniu przez abonenta każdej kolejnej cyfry. Proces ten jest kończony (przydzielana jest linia miejska) gdy wiadomo, że wybranie kolejnej cyfry przez abonenta nie zmieni podjętej decyzji co do odnalezionego prefiksu. Istnieje ograniczony czas na wybór linii miejskiej (tzw. timeout), a więc limit czasu na wprowadzenie numeru przez użytkownika, po przekroczeniu którego abonent wywołujący otrzyma sygnał nieosiągalności.

Jeśli w **Tablicy LCR** nie ma wpisanego „pustego” prefiksu a wybierany przez abonenta numer nie został znaleziony, to centrala zachowuje się tak jakby usługa LCR była dla tego abonenta wyłączona.

W Prima Web Konfiguratorze (*Abonenci wewnętrzni → Uprawnienia*) - należy dla abonenta w polu **Wyjście przez linie** przyporządkować odpowiednie linie analogowe wykorzystywane w **Tablicy LCR**. Ograniczenie linii miejskich w tym polu spowoduje, że brakujące linie nie będą dla tego abonenta dostępne i centrala nie zrealizuje przez te linie połączenia. Sytuacja taka może być świadomie wykorzystana do restrykcji połączeń wychodzących (np. do operatorów komórkowych).

W centrali można zdefiniować **alternatywne prefiksy** centrali i linie, którymi ma być zrealizowane połączenie w przypadku zajętości lub uszkodzenia „pierwszej drogi”.

Konfiguracji usługi LCR dokonuje się w Prima Web Konfiguratorze komputerowym (*menu zaawansowane: Tablica tanich połączeń (LCR)*).

4.2.4 Rezerwowanie połączenia z linią miejską

Jeśli chcesz połączyć się z linią miejską a po wybraniu np. „0” słyszysz sygnał zajętości, możesz zamówić połączenie z centralą miejską. Nie będziesz musiał wielokrotnie wybierać np. „0”, aby przekonać się czy linia miejska jest wolna.

Jeśli chcesz zarezerwować linię miejską, to:



Podnieś słuchawkę aparatu telefonicznego.
Otrzymasz sygnał zgłoszenia z centrali.



Wybierz numer wiązki linii miejskich, np. **0**, w celu połączenia z centralą miejską.



Jeśli otrzymasz sygnał zajętości wybierz **0**.
Otrzymasz 2 krótkie sygnały potwierdzające przyjęcie rezerwacji.



Odłóż słuchawkę.

Jeżeli linia miejska zwolni się, Twój aparat telefoniczny zadzwoni dzwonkiem przywołania. Uzyskasz dostęp do linii miejskiej po podniesieniu telefonu bez konieczności wybierania numeru wiązki miejskiej, w tym przypadku - 0.

Można zamówić również konkretną linię miejską. Wówczas, gdy po wybraniu *80xxx usłyszymy sygnał zajętości, zamawiamy linię wciskając na klawiaturze 0.

Przy włączonej usłudze LCR (a to ma miejsce w przypadku centrali PRIMA mini) i zajętych liniach miejskich nie otrzymamy natychmiast sygnału zajętości linii miejskich po wybraniu „0”. Wynika to ze sposobu działania LCR. Sygnał zajętości pojawi się dopiero w trakcie lub po wybraniu numeru miejskiego. Dlatego zamówienie połączenie z linią miejską nastąpi po wciśnięciu na klawiaturze telefonu „0” na sygnale zajętości.

4.2.5 Rezerwowanie połączenia z zajęтым abonentem wewnętrznym

Jeśli chcesz połączyć się z abonentem wewnętrznym, a po wybraniu numeru abonenta słyszysz sygnał zajętości, możesz zamówić połączenie z tym abonentem.

Nie będziesz musiał wielokrotnie wybierać numeru aby przekonać się, czy abonent wewnętrzny jest już wolny.

Jeśli chcesz zarezerwować połączenie z abonentem wewnętrznym, to:



Podnieś słuchawkę aparatu telefonicznego.
Otrzymasz sygnał zgłoszenia z centrali.



Wybierz **numer abonenta wewnętrznego**.



Jeśli otrzymasz sygnał zajętości wybierz
Otrzymasz sygnał potwierdzenia.



Odłóż słuchawkę.

Jeżeli abonent zarezerwowany skończy rozmowę i odłoży słuchawkę, centrala zadzwoni do Ciebie dzwonkiem przywołania. Po podniesieniu słuchawki zadzwoni do abonenta, którego rezerwowałeś.

4.2.6 Wywołanie grupowe

Jeśli chcesz połączyć się z jednym z kilku abonentów wewnętrznych o tych samych kompetencjach (np. z jednym z wielu pracowników działu handlowego) możesz skorzystać z usługi wywołania grupowego. W centrali można utworzyć **2 Grupy Wspólnego Wywołania** tzn. wywoływanych jednym numerem wewnętrznym. Do każdej Grupy można przydzielić do 8 abonentów centrali.

Jeśli chcesz skorzystać z wywołania grupowego:



Podnieś słuchawkę.



Wybierz numer wewnętrzny **Grupy Wspólnego Wywołania**
(numer wybierz).

Abonent z **Grupy**, który pierwszy podniesie słuchawkę rozmawia z abonentem wywołującym.

Dodatkowo w centrali można:

- przekazywać rozmowy do GWW;

- wybierać numer wybierczy GWW w trybie DISA;

Numer wybierczy **Grupy Wspólnego Wywołania** nie może pokrywać się z innymi numerami w centrali np. numerami abonentów wewnętrznych.

Numer wybierczy **GWW** różni się od numeru porządkowego tej **GWW**. Należy zwrócić uwagę, szczególnie przy korzystaniu z funkcji Logowanie i wylogowanie z GWW - aby nie mylić numeru wybierczego z numerem porządkowym GWW.

4.2.7 Powtórzenie ostatnio wybranego numeru miejskiego

Jeśli chcesz aby centrala powtórzyła ostatnio wybrany przez Ciebie numer abonenta miejskiego, możesz zlecić taką usługę. Nie musisz wielokrotnie wybierać tego samego numeru miejskiego w przypadku jego zajętości. Wystarczy, że po podniesieniu słuchawki skorzystasz z poniższej funkcji.

Jeśli chcesz powtórzyć ostatnio wybrany numer miejski, to:



Podnieś słuchawkę.

Otrzymasz sygnał zgłoszenia centrali.



Wybierz



Nie odkładaj słuchawki !!!

Usłyszysz sygnał marszruty - centrala będzie próbowała zestawzić połączenie z ostatnio wybranym przez Ciebie numerem miejskim. Jeśli numer będzie ponownie zajęty, odłóż słuchawkę i spróbuj ponownie za chwilę, lub skorzystaj z funkcji *92, *94 .

4.2.8 Zamówienie połączenia z ostatnio wybranym numerem miejskim

Jeśli abonent miejski, do którego dzwonisz, jest zajęty, możesz zlecić centrali zestawienie tego połączenia. Nie będziesz musiał wielokrotnie wybierać tego samego numeru i sprawdzać czy numer miejski jest już wolny. W momencie uzyskania połączenia telefon zadzwoni u Ciebie dzwonkiem przywołania.

Jeśli chcesz zlecić zestawienie połączenia z ostatnio wybranym numerem miejskim, to:



Podnieś słuchawkę.
Otrzymasz sygnał zgłoszenia centrali.



Wybierz **0**, w celu połączenia z centralą miejską a następnie wybierz **numer abonenta miejskiego**.



Jeśli usłyszysz sygnał zajętości abonenta miejskiego odłóż słuchawkę.



Ponownie podnieś słuchawkę.



Wybierz *** 9 2**
Otrzymasz sygnał potwierdzenia.



Odłóż słuchawkę.

Centrala będzie próbowała zestawzić połączenie z wybranym przez Ciebie numerem wykonując maksymalnie 5 prób połączeń co 2 minuty każda. Po zestawieniu połączenia Twój telefon zadzwoni dzwonkiem przywołania. Jeśli w tym momencie rozmawiasz - usłyszysz sygnał powiadomienia o rozmowie przychodzącej. Abonent miejski usłyszy w tym czasie komunikat słowny: „*Proszę czekać będzie rozmowa*”. Jeżeli przez określony czas nie podejmiesz połączenia centrala je rozłączy jednocześnie kasując zleconą usługę.



Aby odwołać zamówioną usługę, wybierz *** 9 4**
Wszystkie zamówione połączenia miejskie zostaną odwołane.

4.2.9 Zamówienie połączenia z dowolnym numerem miejskim

Jeśli chcesz aby centrala połączyła Cię z dowolnym numerem miejskim możesz zlecić zestawienie takiego połączenia. Nie będziesz musiał wielokrotnie wybierać tego samego numeru w przypadku, gdy abonent jest zajęty. Centrala będzie próbowała zestawzić połączenie ze wskazanym numerem.

Jeśli chcesz zlecić zestawienie połączenia z dowolnym numerem, to:



Podnieś słuchawkę aparatu telefonicznego.
Otrzymasz sygnał zgłoszenia centrali.



Wybierz *** 9 4**
Otrzymasz sygnał potwierdzenia.



Wybierz **numer abonenta miejskiego**, z którym chcesz uzyskać połączenie (maksymalnie 14 cyfr), np. 0585558800.



Odłóż słuchawkę.

Centrala będzie próbowała zestawzić połączenie z wybranym numerem. Po zestawieniu połączenia Twój telefon zadzwoni dzwonkiem przywołania. Jeśli w tym momencie rozmawiasz - usłyszysz sygnał powiadomienia o rozmowie przychodzącej. Abonent miejski usłyszy w tym czasie np. *Proszę czekać na połączenie...* Jeżeli przez określony czas nie podejmiesz połączenia centrala je rozłączy jednocześnie kasując zleconą usługę.



Aby odwołać zamówioną usługę wybierz ponownie *** 9 4**
Wszystkie zamówione połączenia miejskie zostaną odwołane.

4.2.10 Zamówienie połączenia z dowolnym numerem miejskim o wybranej godzinie

Jeśli chcesz aby centrala połączyła Cię z dowolnym numerem miejskim o wybranej przez Ciebie godzinie, możesz zlecić zestawienie takiego połączenia. Centrala zajmie linię miejską o konkretnej godzinie i będzie próbowała zestawzić połączenie ze wskazanym numerem miejskim.

Jeśli chcesz zlecić zestawienie połączenia z dowolnym numerem miejskim, to:



Podnieś słuchawkę aparatu telefonicznego.
Otrzymasz sygnał zgłoszenia centrali.



Wybierz *** 9 5** GG MM
gdzie: **GG**-godzina z zakresu 00-23, **MM**-minuty z zakresu 00-59
Otrzymasz sygnał potwierdzenia.



Wybierz numer abonenta miejskiego, z którym chcesz uzyskać połączenie (maksymalnie 14 cyfr), np. 0585558800.



Odłóż słuchawkę.

Centrala będzie próbowała zestawiać połączenie z wybranym numerem. Po zestawieniu połączenia Twój telefon zadzwoni dzwonkiem przywołania. Jeśli w tym momencie rozmawiasz - usłyszysz sygnał powiadomienia o rozmowie przychodzącej. Abonent miejski usłyszy w tym np. *Proszę czekać na połączenie...* Jeżeli przez określony czas nie podejmiesz połączenia centrala je rozłączy jednocześnie kasując zleconą usługę.



Aby odwołać zamówioną usługę wybierz



Wszystkie zamówione połączenia miejskie zostaną odwołane.

4.2.11 Korzystanie z banków numerów skróconych

Istnieje również możliwość zdefiniowania do 9 indywidualnych numerów skróconych przez każdego użytkownika. Aby zapisać w centrali indywidualny numer skrócony:



Wybierz *** 8 9** X TEL,
gdzie X jest numerem pamięci w przedziale od 1 do 9
TEL - numer miejski np. *89 1 0585558800



Po odłożeniu telefonu numer zostanie zapamiętany.

Aby skorzystać z indywidualnego numeru skróconego:



Wybierz *** 9 1** X,
gdzie X jest numerem pamięci w przedziale od 1 do 9



Nastąpi zestawienie połączenia z wybranym numerem miejskim zapisanym w postaci numeru skróconego.

4.2.12 FLASH analogowy na liniach miejskich

W podstawowym znaczeniu funkcja **FLASH** (krótka kalibrowana przerwa) ponownie przydziela danej linii abonenckiej wybieranie tonowe (DTMF) - odłączone przez system po rozpoczęciu rozmowy. Funkcję wykorzystuje się, gdy podczas trwającego połączenia chcemy wykonać inną usługę centrali, np. zawiesić połączenie (HOLD), przekazać innemu abonentowi itd. Naciśnięcie **FLASH** jest dla centrali sygnałem krótkiego „odłożenia telefonu”, ale nie wystarczająco długiego do zakończenia rozmowy.

W drugim znaczeniu **FLASH** (tzw. analogowy) - naciśnięcie klawisza podczas rozmowy miejskiej spowoduje „chwilowe rozłączenie” linii miejskiej. W ten sposób centrala wyśle sygnał **FLASH** do centrali miejskiej (jest to dla niektórych central miejskich niezbędny sygnał do rozpoczęcia korzystania z ich dodatkowych usług).

Jeśli chcesz wysłać **FLASH** do centrali miejskiej, to:



Podczas rozmowy miejskiej naciśnij na klawiaturze telefonu




Możesz teraz korzystać z dodatkowych funkcji centrali miejskiej.

4.3. Dodatkowe funkcje centrali dostępne z telefonu.

4.3.1 Budzenie (przypomnienie)

Określenie **budzenie** jest umowne, gdyż realizując tę usługę centrala „przypomina” o sprawie, którą należy załatwić o określonej godzinie. Usługę można realizować w 2 trybach: **jednokrotnym** i **wielokrotnym**. Tryby te mogą funkcjonować niezależnie od siebie tzn. ten sam użytkownik może korzystać z **budzenia jednokrotnego** i **wielokrotnego**.

Jeśli chcesz zamówić **budzenie jednokrotne** to:



Podnieś słuchawkę.

Otrzymasz sygnał zgłoszenia centrali.

Wybierz *** 7 3 1** T hh mm

gdzie: T - dzień tygodnia

0 - codziennie

1 - poniedziałek

4 - czwartek

5 - piątek

2 - wtorek

6 - sobota

3 - środa

7 - niedziela

hh - godzina, **mm** - minuta

Po usłyszeniu sygnału potwierdzenia odłóż słuchawkę.

Użytkownik może mieć zamówionych kilka usług „budzenia” jednocześnie. W przypadku zamówienia budzenia jednokrotnego w trybie codziennym, centrala zrealizuje funkcję w najbliższym możliwym terminie.

Jeśli chcesz zamówić **budzenie wielokrotne** to:



Podnieś słuchawkę.

Otrzymasz sygnał zgłoszenia centrali.



Wybierz ***** **7** **3** **2** T hh mm

gdzie: T - dzień tygodnia (*patrz: wyżej*)

hh - godzina, mm – minuta



Po usłyszeniu sygnału potwierdzenia odłóż słuchawkę.

Realizacja budzenia:



Po wybraniu np. ***** **7** **3** **1** 2 12 44 zostało zamówione budzenie jednokrotne we **wtorek o godzinie 12:44**.



Telefon dzwoni dzwonkiem alarmu...



Podnieś słuchawkę.

Słyszysz w słuchawce telefonu zapowiedź słowną lub melodię.



Odłóż słuchawkę.

Jeżeli budzenie nie zostanie odebrane dzwonek wyłączy się po określonym czasie.

Jeśli chcesz **skasować** zamówione wcześniej swoje **budzenia** to:



Podnieś słuchawkę.
Usłyszysz sygnał zgłoszenia centrali.



Wybierz *** 7 3 3**



Odłóż słuchawkę.

Wszystkie wcześniej zaprogramowane budzenia zostały skasowane.

4.3.2 Ręczna zmiana trybów pracy centrali

Funkcja służy do włączania centrali w **tryb pracy 1-4** o godzinie i dniu tygodnia różnym niż zaprogramowane w **tablicy trybów pracy centrali**



Funkcja dostępna dla abonentów oznaczonych jako *uprzywilejowany* w *Prima Web konfiguratorze*

Jeśli chcesz ręcznie włączyć **tryb pracy 1**, to:



Podnieś słuchawkę. Otrzymasz sygnał zgłoszenia centrali.



Wybierz *** 7 4 2**
Centrala rozpoczyna pracę w trybie 1.



Odłóż słuchawkę.

Jeśli chcesz ręcznie włączyć **tryb pracy 2**, to:



Podnieś słuchawkę. Otrzymasz sygnał zgłoszenia centrali.



Wybierz *** 7 4 3**
Centrala rozpoczyna pracę w trybie 2.



Odłóż słuchawkę.

Jeśli chcesz ręcznie włączyć tryb pracy 3, to:

Podnieś słuchawkę. Otrzymasz sygnał zgłoszenia centrali.




Wybierz *** 7 4 4**
Centrala rozpoczyna pracę w trybie 3.



Odłóż słuchawkę.

Jeśli chcesz ręcznie włączyć tryb pracy 4, to:

Podnieś słuchawkę. Otrzymasz sygnał zgłoszenia centrali.



Wybierz *** 7 4 5**
Centrala rozpoczyna pracę w trybie 4.



Odłóż słuchawkę.


Można „ręcznie” powrócić (przełączyć się) do aktualnie obowiązującego w programie trybu - wybierając jego numer. Centrala zmieni tryb automatycznie według czasów zaprogramowanych w *Prima Web Konfiguratorze*.

4.3.3 Usługa NIE PRZESZKADZAĆ

Włączenie usługi **nie przeszkadzać** powoduje, że osoby dzwoniące do Ciebie będą otrzymywać sygnał zajętości - przez czas określony lub do czasu ręcznego odwołania funkcji. Ty w tym czasie możesz realizować wszystkie połączenia wychodzące.

Jeśli chcesz zrealizować usługę nie przeszkadzać, to:

Podnieś słuchawkę.
Otrzymasz sygnał zgłoszenia centrali.



Wybierz *** 7 6 0**



Odłóż słuchawkę.
Włączyłeś funkcję **nie przeszkadzać**.

Jeśli chcesz odwołać usługę **nie przeszkadzać**, to:

Podnieś słuchawkę.
Usłyszysz sygnał zgłoszenia centrali.



Wybierz



Odłóż słuchawkę.
Wyłączyłeś funkcję **nie przeszkadzać**.

Nie wyłączona usługa kasuje się automatycznie po czasie : 930 sekund.

4.4. Programowanie funkcji centrali z telefonu.

W centrali część funkcji (np. **Nagrywanie zapowiedzi słownych**, **Ustawienie daty i godziny**) można zaprogramować z aparatu telefonicznego, po wejściu w **tryb programowania**.

Ze względu na zapewnienie stabilnej pracy centrali zaleca się, aby z **trybu programowania** korzystał jedynie użytkownik posiadający odpowiednią do tego wiedzę i uprawnienia.

Jeśli chcesz wejść w **tryb programowania** centrali, to:

Podnieś słuchawkę.



Wybierz



- jesteś w trybie wywołania funkcji centrali.



Wybierz



Wprowadź kod dostępu do **centrali**.

Jeżeli wprowadzony kod jest prawidłowy otrzymasz sygnał potwierdzenia oraz dostęp do funkcji programowania centrali.



Z trybu programowania wyjdiesz po odłożeniu telefonu na czas dłuższy niż 10 sekund.

4.4.1 Kod dostępu do programowania centrali z telefonu

Kod jest niezbędny do wejścia w tryb programowania centrali. **Domyślny kod dostępu to: 12345678**. Zaleca się zmianę domyślnego kodu na własny w *Prima Web Konfiguratorze*. Po operacji zerowania centrali kod zmienia się na domyślny.



Jeżeli wprowadzisz niewłaściwy kod dostępu do centrali otrzymasz sygnał zajętości.

4.4.2 Nagranie zapowiedzi słownej

Centrala umożliwia nagranie 8 różnych zapowiedzi słownych.

W zależności od wyposażenia centrali - łączny czas na zapowiedzi może wynosić 8 min.



Podnieś słuchawkę.



Wejdź w tryb programowania centrali z telefonu.
Otrzymasz sygnał potwierdzenia.



Wybierz **2** **9** XX,
gdzie XX=01,02...08 i odpowiada numerowi zapowiedzi .



Usłyszysz sygnał ciągły, który będzie trwał około 3 sekund.
Po sygnale - możesz teraz nagrać własną zapowiedź słowną



Po nagraniu zapowiedzi słownej odłóż słuchawkę.

Numeracja zapowiedzi słownych przy ich nagrywaniu.

1. - zapowiedź słowna 1
2. - zapowiedź słowna 2
- .
- .
- .
8. -zapowiedź słowna 8

Aby odsłuchać nagraną zapowiedź, skorzystaj z funkcji *741xx lub *701xx

Istnieje możliwość użycia tej samej zapowiedzi słownej do obsługi kilku linii miejskich. W związku z tym można utworzyć wielowątkowe zapowiedzi.

4.4.3 Sprawdzenie zapowiedzi słownej nagranej przez użytkownika

Aby sprawdzić (wysłuchać) nagraną zapowiedź słowną należy:



Podnieść słuchawkę i wybrać ***701** XX, gdzie: **XX** to numer zapowiedzi lub melodii (w zakresie od 1 do 8)

Podczas odsłuchiwania zapowiedzi lub melodii można bez odkładania telefonu odsłuchać poprzednią zapowiedź słowną/melodię (wciskając klawisz „*”) lub następną zapowiedź słowną/melodię (wciskając klawisz „#”) - a także po wciśnięciu **XX** odsłuchać zapowiedź/melodię **XX**

DRUGI SPOSÓB

Aby sprawdzić (wysłuchać) nagraną zapowiedź słowną należy:



Podnieść telefon i wybrać ***741** XX, gdzie: **XX** to numer zapowiedzi lub melodii zgodnie z poniższym:
xx=01 zapowiedź 1; xx=13 zwrotny sygnał

dzwonięcia;

xx=02	zapowiedź 2;	xx=11	melodia 3;
xx=03	zapowiedź 3;	xx=12	melodia 4;
xx=04	zapowiedź 4;	xx=15	marszruta;
xx=05	zapowiedź 5;	xx=16	trzy tony;
xx=06	zapowiedź 6;		
xx=07	zapowiedź 7;		
xx=08	zapowiedź 8;		
xx=09	melodia 1;		:
xx=10	melodia 2;		



Odłóż słuchawkę.



Telefon zadzwoni dzwonkiem przywołania.

Po podniesieniu słuchawki można wysłuchać nagraną wcześniej zapowiedź.



Funkcja ***741xx** może służyć również do samodzielnego regulowania głośności aparatu telefonicznego w przypadku, gdy telefon dzwoni za cicho lub za głośno.

4.4.4 Ustawienie daty i godziny

W centrali można z telefonu ustawić (ewentualnie skorygować) aktualny czas i datę. Wykonać to można za pomocą programu komputerowego lub z telefonu. Aby zmienić datę i godzinę z telefonu należy znać kod dostępu do centrali oraz wejść w tryb programowania centrali.

Gdy chcesz ustawić lub skorygować zegar w centrali i jesteś w **trybie programowania**, to:



Wybierz

6 0



Wybierz sześć cyfr określających aktualną godzinę.

Np. aby ustawić godzinę 13, minut 27 i sekund 0 należy wybrać:

1 3 2 7 0 0

Gdy chcesz ustawić lub skorygować datę w centrali i jesteś w trybie programowania, to:



Wybierz

6 1



Wybierz siedem cyfr określających datę, RR MM DD T

np: chcąc ustawić datę: 2009.02.17 środa – należy wybrać:

0 9 0 2 1 7 3

gdzie:

09 - rok 2009

02 - luty

17 - dzień miesiąca

3 - środa (1-poniedziałek,... 7-niedziela)

4.4.5 Kasowanie aktywnych rezerwacji

Jeśli zachodzi potrzeba wykasowania wszystkich zaprogramowanych w centrali rezerwacji, można tego dokonać z aparatu telefonicznego. Aby mieć taką możliwość należy znać kod dostępu do centrali oraz wejść w tryb programowania centrali.

Jeśli chcesz wykasować wszystkie aktywne rezerwacje w centrali to:



Podnieś słuchawkę.

Wejść w tryb programowania centrali.



Wybierz



Otrzymasz sygnał potwierdzenia



Odlóż słuchawkę

Wszystkie rezerwacje ustawione w centrali zostały wykasowane.

Wskazówki dotyczące usuwania zużytego urządzenia



To urządzenie jest oznaczone i zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC (WEEE) oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (DZ.U. Z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

5 Skrócony wykaz funkcji centrali

Funkcja	Opis Funkcji
2 - 9899	wybranie numeru abonenta wewnętrznego, wybranie numeru Grupy WW lub radiowęzła
0	wybranie miasta,
*8 0 xxx	połączenie zewnętrzne przez linię 'xxx', (001-002).
0 sygnał zajętości 0	zamówienie dostępu do zajętej linii miejskiej,
*8 0 xxx sygnał zajętości 0	zamówienie dostępu do zajętej - konkretnej LM,
„TEL” syg. zajętości 0	zamówienie połączenia z zajęтым абонентem wewnętrznym o numerze „TEL”,
*9 0	powtórzenie ostatnio wybranego numeru miejskiego,
*9 2	zestawienie połączenia z ostatnio wybranym numerem miejskim,
*9 4 „numer miejski”	zestawienie połączenia z dowolnym numerem miejskim,
*9 5 „hh” „mm” „numer miejski”	zestawienie połączenia z dowolnym numerem miejskim o wybranej godzinie
*9 4	odwołanie usług *92, *94 , *95
997, 998, 999, 112	bezpośredni dostęp do numerów alarmowych,
*7 1 „TEL”	przejęcie połączenia,
*7 1 0	przejęcie połączenia miejskiego,
*7 3 1 „T” „hh” „mm”	ustawienie „budzenia” (jednokrotne) - „T” - dzień tygodnia,
*7 3 2 „T” „hh” „mm”	ustawienie „budzenia” (wielokrotne) - „T” - dzień tygodnia,
*7 3 3	odwołanie zamówionego budzenia,
*7 3 4 „TEL”	bezwarunkowe przeniesienie dzwonienia na „TEL” (jestem tam),
*7 3 4	anulowanie przekierowania bezwarunkowego
*7 3 5 „TEL”	bezwarunkowe przeniesienie dzwonienia z „TEL” na siebie („dzwoń tu”),

*7 3 6 „TEL”	przeniesienie dzwonienia na „TEL” gdy mój jest zajęty,
*7 3 6	odwołanie przekierowania „gdy zajęty”
*7 3 7 „TEL” #	przeniesienie dzwonienia na „TEL” gdy mój nie odbiera wywołania przez czas 20s.
*7 3 7 „TEL” # „tt”	przeniesienie dzwonienia na „TEL” gdy mój nie odbiera wywołania przez czas „tt”
*7 3 7	odwołanie przekierowania „gdy nie odbiera”
FLASH 0 „numer miejski”	przeniesienie wywołania na miasto (abonent uprzywilejowany)
*7 4 0	włączenie „niańki”,
*7 4 1 xx	odsluchanie zapowiedzi słownej lub melodii ('xx' - numer zapowiedzi lub melodii) od 1-8,
*7 4 2	włączenie trybu pracy 1, (ab. uprzywilejowany)
*7 4 3	włączenie trybu pracy 2, (ab. uprzywilejowany)
*7 4 4	włączenie trybu pracy 3, (ab. uprzywilejowany)
*7 4 5	włączenie trybu pracy 4, (ab. uprzywilejowany)
*7 6 0	„nie przeszkadzać”,
*7 6 1	odwołanie funkcji „nie przeszkadzać”
FLASH „mój TEL”	hold – “zawieszenie” połączenia,
FLASH „TEL”	przekazanie rozmowy miejskiej do abonenta wewnętrznego o numerze „TEL”
FLASH „TEL”	połączenie zwrotne (konsultacyjne) z abonenta wewnętrznego o numerze „TEL”,
FLASH „TEL” 3	oferowanie rozmowy miejskiej zajętemu ab. wewnętrznemu,
FLASH 0	powrót do rozmowy z przekazywanym abonentem,
FLASH * 1	FLASH analogowy na linii miejskiej,
*749	odsluchanie nr IP centrali z telefonu

W trybie programowania centrali

*708 „kod”	wejście w tryb programowania centrali (domyślny kod: 12345678)
2 9 x x	nagranie zapowiedzi słownej z aparatu tel. (xx – numer zapowiedzi w zakresie 01-08)
41 „adres IP” #	programowanie adresu IP centrali, (np. 41 192*168*1*198#)
	po zaprogramowaniu centrala zostanie zrestartowana)

42 „maska sieci” #

programowanie maski sieci,
(np. 42 255*255*255*0#)**po zaprogramowaniu centrala zostanie
zrestartowana**

6 0 GG MM SS

ustawienie zegara w centrali

6 1 RR MM DD T

ustawienie daty w centrali, T-dzień tygodnia
(1-poniedziałek,...,7-niedziela)

81

kasowanie aktywnych rezerwacji w centrali

#

wyjście z trybu serwisowego

6 Słowniczek:

DTMF (ang. *Dual Tone Multi Frequency*) to nazwa sygnalizacji tonowej używanej w urządzeniach telefonicznych. Inna nazwa: *TouchTone®*. DTMF jest przykładem zastosowania modulacji MFSK (kluczowania wieloczęstotliwościowego).

DISA (ang. *Direct Inward System Access*) to nazwa usługi w centralach telefonicznych PBX polegająca na tym, że można zadzwonić na numer abonenta wewnętrznego bez pośrednictwa telefonistki.

Abonent zewnętrzny po połączeniu z centralą PBX słyszy słowną zapowiedź przygotowaną przez właściciela centrali i w trakcie odsłuchania tego komunikatu lub po jego zakończeniu wybranieżądanego numeru wewnętrznego za pomocą aparatu z wybieraniem tonowym DTMF.

Wadą systemu jest to, że abonent wzywający płaci za połączenie od momentu zgłoszenia się urządzenia DISA, a więc za czas oczekiwania na podniesienie słuchawki po wybraniu numeru wewnętrznego.

CLIP (*Calling Line Identification Presentation*) to usługa polegająca na prezentowaniu na wyświetlaczu Twojego telefonu (lub specjalnej przystawki do telefonu) numeru osoby dzwoniącej do Ciebie. Usługę udostępniają sieci stacjonarne oraz sieci komórkowe.

CLIR (ang.: *Calling Line Identification Restriction*) to blokada prezentacji numeru osoby dzwoniącej. Dzięki usłudze CLIR, numer abonenta inicjującego połączenie nie będzie prezentowany nawet wówczas, gdy ktoś korzysta z usługi identyfikacji numeru (CLIP).

Prefiks (inna pisownia: **prefix**) jest to ciąg cyfr o postaci 10XX lub 10XXX (gdzie X to dowolne cyfry) identyfikujący danego operatora telekomunikacyjnego. Operatorzy telekomunikacyjni i realizowane przez klientów tych operatorów połączenia telekomunikacyjne, są identyfikowane w sieciach telekomunikacyjnych poprzez nadany prefiks. W nomenklaturze urzędowej prefiks jest nazywany numerem dostępu do sieci. Prefiksy umożliwiają w pewnym sensie komunikację pomiędzy klientami a sieciami telekomunikacyjnymi (których właścicielami są operatorzy telekomunikacyjni), klient wskazuje w tym przypadku poprzez prefiks, przez sieć którego operatora ma być zrealizowane połączenie.